

# TAIKATSU

トランス

## トランス 3KVA (アルミリングコア)

型式：TT-AR3

●作業現場で

200V を 100V に、  
又は 115V にダウンさせてお手持ち  
の電気機器をご利用できます。

●電流容量不足、  
電圧降下を解消！！  
出力不足の心配がなく  
仕事がスムーズ



JANコード:4984339602943



鯛勝産業株式会社

〒673-0402 兵庫県三木市加佐197  
TEL : (0794)83-3901 FAX : (0794)82-2886

## TT-AR3 の仕様

No.	項目	値	No.	項目	値
1	入力電圧	AC 200V	6	重量	10.5Kg
2	出力電圧	AC100V/115V	7	使用温度範囲	0~35℃
3	定格容量	3KVA	8	コードの長さ	1.2m
4	定格周波数	50/60Hz	9	安全装置	電流ブレーカー 30A
5	外形寸法	幅:205×高さ:170×奥行:280mm	10	無負荷損失	5.2W

※プラグは付属していません。

### <特徴>

- ・デジタルメーターにする事により数値の視認性をアップしました
- ・コンセントはそれぞれ 20A の容量を持っています
- ・従来のトランス 3KVA の後継品で、重量が約 2/3 になりました

### ご使用上の注意

- 風呂場など湿気の多い所、油の飛び散る所やほこりの多い場所では、使用しないで下さい。  
電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。
- 長時間（12 時間以上）連続使用する場合は、本基定格容量（VA）の約 70% で使用して下さい。  
発熱、発火の原因となります。
- ブレーカーをスイッチの代わりとして使用しないで下さい。遮断機能が低下または損傷し  
重大事故に繋がる可能性があります。
- 精密機器には使用しないで下さい。



安全に関するご注意

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱い下さい。



鯛勝産業株式会社

〒673-0402 兵庫県三木市加佐 197  
TEL : (0794)83-3901 FAX : (0794)82-2886